



## TECHNIC 6500 E

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия TECHNIC

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Большая автономность

**ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN**  
Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации, сконструирован таким образом, чтобы удалять грубые частицы и захватывать самые мелкие. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя его срок службы.  
AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

### Серия TECHNIC

Большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## TECHNIC 6500 E

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |            |
|--|------------|
| Серия  | TECHNIC    |
| Частота, Гц  | 50         |
| Максимальная мощность LTP (кВт) *                    | 6.50       |
| Номинальное напряжение (В)                           | 230        |
| Количество фаз                                       | Однофазный |
| Топливо  | Бензин     |
| Резервуар (л)  | 18         |
| Расх. 75% (л/ч) *                                    | 2.60       |
| Запас хода 75% (ч) *                                 | 6.90       |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 97         |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А)              | 83         |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А)              | 69         |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Марка двигателя                 | KOHLER                  |
| Тип двигателя                   | CH440E                  |
| Распределение                   | Верхнеклапанный         |
| Запуск                          | Электрический пускатель |
| Безопасность обращения с маслом | Oui                     |
| Объем цилиндра (см3)            | 429                     |
| Емкость по маслу, л             | 1.10                    |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Технология        | Без кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Нет                |
| Класс защиты      | IP 23              |
| Класс изоляции    | H                  |

### Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |       |
|----------------|-------|
| Длина (см)     | 81    |
| Ширина (см)    | 55.50 |
| Высота (см)    | 59    |
| Вес нетто (кг) | 95    |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 82                |
| Ширина (см)                    | 56.50             |
| Высота (см)                    | 60                |
| Вес (кг)                       | 98                |
| Тип палеты                     | 120/80            |
| Количество коробок на палете   | 6                 |
| Высота упакованной палеты (см) | 193               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 598               |



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России

127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

## Аксессуары Книги



Воронка



Фиксирующие штифты на земле



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

## ВАРИАНТЫ



R02B

**R02B**

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



R05M

**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKS2

**RKS2**

комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440



RH1

**RH1**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

**RPM**

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

**RPQ**

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.